

# Гидравлические распределители золотникового типа

AD 3 E 01 C M 00

Серия		Типоразмер		Вид управления	
AD	Стандартное для Ду 6, 10мм, для постоянного тока Ду 4мм	2	Ду 4мм, ISO 02	E	Электромагнитное
		3	Ду 6мм, ISO 03	L	Ручное
		5	Ду 10мм, ISO 05	D	Механическое
				O	Пневматическое, гидравлическое

Схема монтажа		
Код	Схема	Промежуточная позиция
<b>Тип монтажа «С», 3-х позиционные с двумя электромагнитами</b>		
01		
02		
03		
04		
05		
66		
06		
<b>Тип монтажа «Е», 2-х позиционные с одним электромагнитом</b>		
01		
02		
03		
04		
05		
66		
06		
16		
<b>Тип монтажа «F», 2-х позиционные с одним электромагнитом</b>		
01		
02		
03		
04		
05		
66		
06		
16		
<b>Тип монтажа «D», 2-х позиционные с двумя электромагнитами</b>		
20		

Тип монтажа	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
L	
M	

Напряжение питания электромагнитов	
A	24V AC
J	115V AC
Y	230V AC
K	Без электромагнита переменного тока
L	12V DC
M	24V DC
W	Без электромагнита постоянного тока

Варианты исполнения	
00	Стандартное
V1	Уплотнения Viton
E1	С кнопками ручного дублирования
X1	Световая индикация переключения
R1	Разъём с выпрямителем
M1	Датчик конечного положения
P1	С вращающимися ручками дублирования
S1	Электромагниты без разъёмов
C1	Разъём с кабелем PG1
Q1	С фильтром 5мкм
J3	Регулировка времени переключения с дросселем 0,5мм
D1	Фиксация положения (для ручного управления)
L1	Ручка управления длиной 152мм (для ручного управления)